



**ABB Busch-Jaeger - BUS FAH BEW-SENS/AKTOR 1V F-I**



Artikelnummer	2850198583
Fabrikaat	ABB Busch-Jaeger
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	2CKA006220A0411
EAN Code	4011395202555

Minimale afname 1

**Product omschrijving**

FaH bewegingsschakelaar/schakelactor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelactor, voor Busch-free@home®, inbouw, s-ivoorwit.

**Technische specificaties**

Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem KNX radiofrequent	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	free@home
Radiofrequent bidirectioneel	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Cremewit (elektrowit)
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	1013
Transparant	Nee
Busaansluiting incl.	Ja
Ingang voor nevenunit	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Vrije dierzone	Ja

Trappenhuisbewaking	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Optimale montagehoogte	1.2 m
Max. reikwijdte zijwaarts	3 m
Max. reikwijdte frontaal	6 m
Hoek reikwijdte verticaal	10 - 10 &brvbar;
Hoek reikwijdte horizontaal	10 - 180 &brvbar;
Aantal kanalen	1
Aantal binaire ingangen	0
Schakelvermogen	2300 W
Min. nalooptijd	30 s